

Windows Vista 64bit 版
Windows 7 32,64bit 版
Windows 8 32,64bit 版 のお客様

USB ドライバーソフトのダウンロード手順

※ 下記手順はウェブブラウザ Internet Explorer でのダウンロード方法です。

1. **Windows Vista 64bit 版,Windows 7 32,64bit 版 / Windows 8 32,64bit 版用の「緑色」の【ダウンロード】ボタンをクリックして下さい。**
※CP210x VCP Windows.exe(自己解凍形式)
2. 2-1. **【実行】をクリックして下さい**
2-2. 「コンピューターに問題を起こす可能性があります。」の表示→**【操作】をクリックして下さい。**
2-3. SmartScreen フィルター起動→**【実行】をクリックして下さい。**
3. **展開先フォルダの右【参照】ボタンをクリックし、フォルダの参照で「デスクトップ」をクリックして下さい。**→デスクトップに保存すると分かりやすいです。

※ Internet Explorer の Ver によってはインターネットからダウンロードしたファイルのアクセス、監視および操作を一括して行なえるダウンロードマネージャーが用意されていて、その場合、インターネットからダウンロードしたファイルが既定ではユーザーの「ダウンロード」フォルダー(C:\Users\¥(ユーザーアカウント名)\Downloads)に保存されるように設定されている場合があります。

4. **【展開】ボタンをクリックして下さい。**
5. **手順 3. 展開先のフォルダで指定した場所に解凍ファイルが保存されましたら「CP210x_VCP_Windows」をダブルクリックして下さい。**
6. **「CP210x_VCP_Windows」フォルダーを開きます。**
 - ・64bit の PC をご使用の場合は「CP210xVCPInstaller_x64.exe」を
 - ・32bit、86bit の PC をご使用の場合は「CP210xVCPInstaller_x86.exe」を実行(ダブルクリック)して下さい。
※86bit の PC で 64bit を実行した場合や 64bit の PC で 86bit を実行した場合は先に進めません。

7. インストール-ウィザードが開始されますので「次へ」ボタンをクリックしてください。
「次へ」ボタンが選べない場合は、選択ボタンがありますので上のボタン (I accept this agreement[使用許諾契約(同意する)])を選んで下さい。

2. インストールが開始されます

画面に

Driver Name: Sillicon Laboratories(silabenm)Ports(12/10/2012 6.6.1.0) Status: Ready to use

と表示されましたらインストール完了です。「完了」ボタンをクリックして下さい。

画面に「完了」ボタンが表示されていても

Driver Name: Sillicon Laboratories(silabenm)Ports(12/10/2012 6.6.1.0) Status: Ready to use

の表示がない場合はインストールが正常に完了されていません。

次に http://www.par72.co.jp/snp/pocket/plus_firmware.php より

4. Shot Navi PocketTool のインストール
5. ハザード情報付きゴルフ場データをインストール

を行って下さい。(手順の 2・3 はスキップして頂いて結構です)